

## MPEG-2/TS 码流播放软件包

- 内置 (P) SI 阅读器, 含 Looping 功能
- 填充经 PCR 修正的空包
- 可进行选择性的错误插入

### 主要特点:

- 在标准或工业用 PC 机内安装一个 DEKTEC 码流输出卡 (看右下列表) 和 DTC-300 播放软件, 就可以得到一台低成本, 高效率 MPEG-2 码流播放器, DTC-300 软件支持所有 DekTec 系列码流播放卡
- 内置 (P) SI 表分析
- 从码流 PCR 信息自动计算速率
- 通过运用填充了 PCR 修正的空包实现更高速率的播放
- 带可选择的循环计数器自动更新, PCR/PTS/DTS 域可连续播放
- 支持次级循环
- 在传输流里的可再生的错误插入, 带可调整的错误率
- 可重复性的在码流中插入误码, 并可调整误码率
- 支持所有 DVB-S/S2/T/H/C, DTMB, ISDB-T, ATSC 调制模式的播放
- 可选择的包的大小, 触发模式和反向的 ASI 设置。
- 目标适配器状态指示器 (DTA-102)



### 应用实例:

- 供机顶盒, 数字视频处理设备等的通用的 MPEG-2 码流发生器
- 演示你的 MPEG-2 设备
- 应用于实验室的 MPEG-2 测试信号发生器

### 主要特征:

规格名称	最大传输流速率
DTA-100	0-150 Mbit/s
DTA-102	0-108 Mbit/s
DTA-107	0-72 Mbit/s
DTA-110	0-52 Mbit/s
DTA-140, DTU-205	0-214 Mbit/s
传输率间隔尺寸	<1 bit/s

### 对 PC 机规格要求

软件系统	Windows-2000/XP/2003
处理器	PIII-300 MHz (最小配置)
随机存储器	DRAM 256 MB
硬盘	7200 rpm (rate ≤ 150 Mbit/s) 15000 rpm (rate > 150 Mbit/s)

### 产品应用:

型号	规格描述
DTA-100	DVB-ASI 码流输出 PCI 卡
DTA-102	DVB-SPI (LVDS) 码流输出 PCI 卡
DTA-107	QPSK 调制含上变频器 PCI 卡
DTA-110	QAM 调制含上变频器 PCI 卡
DTA-140	DVB-ASI 码流输入与输出 PCI 卡
DTU-205	USB-2 便携式 ASI/SDI 码流输出盒
DTC-320	StreamXpert 码流录制分析软件包
DTC-330	DtTV 码流解码监视软件包

### 订购信息:

型号	产品描述
DTC-300	Stream Xpress MPEG-2 播放软件包